

Blow Jet



Přípravek k odstranění prachu, špíny a nečistot z citlivých elektronických zařízení.



Vlastnosti:

- Odstraňuje špínu, prach a ostatní suché částice nečistot
- Neabrazivní, nekorozivní, nezanechává zbytků, nenarušuje citlivé elektronické obvody a zařízení
- Seřiditelný aplikační ventil
- Ochladzuje na minus 50 °C při výstupu plynu z nádoby při poloze ventilu na maximum

Výhody:

- Ideální pro použití v nepřístupných místech citlivých komponentů
- Čistý produkt šetrný ke všem materiálům
- Bezpečné použití na různé druhy citlivých komponentů
- Vyhledá chyby v elektronických obvodech

Aplikace:

Blow Jet je ideální na čištění videopřístrojů, lékařských přístrojů, počítačové elektroniky, kancelářské elektroniky, optických přístrojů, fotografických přístrojů atd. Lze jej také použít na zjišťování přerušovaných elektronických obvodů - aplikovaný plyn ochlazuje požadovaný povrch na -50 °C.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Blow Jet	BWJ	Spray	400 ml	R 92055

Návod na použití:

1. Elektronické zařízení odpojte od zdroje el. energie.
2. Při čištění součásti držte nádobu dnem dole nebo nakloněnou v rozmezí maximálně +/- 45° od vertikály. V průběhu čištění nádobou nepotřepávejte, můžete tak iniciovat funkci ochlazování.
3. Při ochlazování součásti obraťte nádobu dnem vzhůru.
4. Aplikujte Blow Jet na požadované místo a nechte ho kompletně vypařit.
5. Připojte elektronické zařízení ke zdroji el. energie.

Upozornění: Neaplikujte na pokožku, nebezpečí popálení velmi nízkou teplotou produktu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz