

# CABLE PROTECTION TAPE

Ochranná textilná páska pre elektrické zväzky a vodiče



## Vlastnosti:

- Vysoká kvalita použitého materiálu
- Profesionálny vzhľad, jednoduchá aplikácia
- Teplotná odolnosť -40°C až +105°C

## Výhody:

- Účinná ochrana pred mechanickým poškodením
- Oblúbená metóda „završenia“ opráv elektroinštalácie
- Vhodné pre interiér aj exteriér

## Aplikácia:

**CABLE PROTECTION TAPE** je ochranná textilná páska pre elektrické zväzky a vodiče. Používa sa vo všetkých odvetviach priemyslu k dodatočnej ochrane elektrických zväzkov i samostatných vodičov pred mechanickým poškodením. Eliminuje možné chyby spôsobené napr. nesprávnou manipuláciou obsluhy pri demontáži spotrebiča za účelom vykonania opravy či technickej kontroly, zamedzuje oderu a následnému poškodeniu elektrických zväzkov a vodičov v prípade ich kontaktu s nechránenými ostrými dielmi (napr. voľné zväzky drôtov autorádia pod palubnou doskou, zväzky v motorovom priestore, apod.). Dokonale prilíne k povrchu a vždy vytvorí profesionálny vzhľad miesta opravy. Vzhľadom k širokému rozsahu teplotnej odolnosti (-40°C až +105°C) je vhodná pre použitie v interiéri aj v exteriéri.

**POZOR:** páska neslúži ako náhrada elektrickej izolácie.

## Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Obsah	Obj. číslo
Cable Protection Tape	CPT	Role	19 mm x 10 m	R 34025

**Návod na použitie:**

1. Povrch zväzkov alebo vodičov musí byť čistý, zbavený prachu a suchý.
2. Pásku pevne napnite a napnutú ju postupne namotávajújte na zväzky alebo vodiče s 1/3 presahom.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Nosič	PET
Lepidlo	Kaučuk
Farba (vizuálne)	Čierna
Hrúbka (celková)	0,3 mm
Šírka	19 mm
Dĺžka	10 m
Lepiaca sila	5,9 N/cm
Pevnosť v ťahu	35 N/cm
Predĺženie do pretrhnutia	15 %
Teplotná odolnosť	-40 °C až +105 °C
Doporučená aplikačná teplota	+10 °C až +49 °C
Dosiahnutie maximálnej lepiacej sily	>24 hod

**Návod na použitie:**

- Na suchom miesta pri teplotách T= +10 °C až +30 °C. Doba použiteľnosti min. 12 mesiacov.

**Prehlásenie:**

- Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

- RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com