

Electric Gun

Akumulátorová vytlačovací pistole



Vlastnosti:

- Robustní provedení
- Plynulá regulace rychlosti vytlačování
- Automatický mechanismus odlehčení pístu při ukončení vytlačování
- Kompatibilní pro kartuše 290 ml a 310 ml, a salámy 400 ml průměru 50 mm

Výhody:

- Snadné a pohodlné použití
- Všestranné použití
- Dlouhá životnost a spolehlivost

Použití:

RETECH Electric Gun je profesionální akumulátorová vytlačovací pistole pro aplikaci nejrůznějších tmelů a lepidel v kartuších 290 ml a 310 ml, tak i salámů 400 ml o průměru 50 mm. Vyniká robustní a tuhou konstrukcí a vysokou spolehlivostí. Díky plynulé regulaci rychlosti a vysokou vytlačovací silou je vhodná k vytlačování i vysoko viskózních materiálů.

Obsah balení:

Electric Gun profesionální akumulátorová vytlačovací pistole	1ks
Dobíjecí Li-ion akumulátor 10,8 V / 2,0 Ah	2ks
Nabíječka Li-ion akumulátorů	1ks
Návod k obsluze	1ks

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Electric Gun	REG108	Plastový kufr	1 ks	R 34890

Návod na použití:

1. Zásunout nabitý akumulátor do vytlačovací pistole
2. V případě použití aplikační pistole pro plastové kartuše, nejdříve odmontovat hliníkové tělo. S pomocí křížového šroubováku odmontovat v přední části na tlačném pístu modrý tlačný talíř tak, aby zůstal pouze černý kovový tlačný talíř určený pro kartuše (v případě použití aplikační pistole se salámy, pomocí křížového šroubováku namontovat v přední části na tlačný píst modrý tlačný talíř zpět). Hliníkové tělo finálně namontovat zpět na aplikační pistoli.
3. Z hliníkového těla odmontovat přední matici a do těla pistole vložit kartuši.
4. Do přední matice nasadit požadovanou aplikační trysku a namontovat zpět na hliníkové tělo aplikační pistole.
5. Zmačknout tlačítko start a otáčením regulátoru rychlosti nastavit vhodnou rychlost vytlačování pro danou aplikaci.
6. Po uvolnění tlačítka start dojde ke krátkému pohybu vytlačovacího pístu zpět, čímž se odtlačuje kartuše, a z její trysky tak dále nevytéká daný tmel či lepidlo.
7. Po použití vyjmout kartuši z pistole. V případě potřísnění ihned z těla pistole a z matice odstranit případné nečistoty.
8. Je-li akumulátor vybitý, vyjmout jej z pistole a znovu jej nabít přiloženou nabíječkou.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Hmotnost pistole včetně baterie	2,2 kg
Maximální vytlačovací síla	4,4 kN / 450 kgf / 990 lb
Rychlost vytlačování	Nastavitelná 3 – 10 mm /sec
Typ akumulátoru	Dobíjecí Li-ion 10,8V / 2,0Ah
Doba nabíjení	1hod



Skladování:

Skladovat v nabitém stavu na suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz